



**Verschienung**

**Typ**

**EVG-16/2PHAS/12MODUL**

**Art.-Nr.**

**291469**



**Lieferprogramm**

Sortiment			Zusatzrüstung
Grundfunktion			Sammelschienen EVG
			keine Endkappen erforderlich nicht kürzen
Bemessungsstrom	$I_n$	A	100
Querschnitt		mm <sup>2</sup>	16
verwendbar für			FAZ... Fl...
Phasen		Anzahl	2
Geräte		Anzahl	12
<b>Hinweise</b>			

**Technische Daten nach ETIM 4.0**

Isoliert			Ja
Anzahl der Phasen			2
Querschnitt		mm <sup>2</sup>	16
Bemessungsdauerstrom $I_u$		A	80
Länge		mm	213,6
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom $I_q$		kA	25
Bemessungsstoßspannung		kV	4
Ausführung des elektrischen Anschlusses			Gabel
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit $I_{cw}$		kA	0
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter			Nein
Geeignet für Geräte mit N-Leiter			Nein
Geeignet für Anzahl Geräte			0
Max. Bemessungsbetriebsspannung $U_e$		V	415
Teilungsmaß		mm	0

**Abmessungen**



